* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08388A
Lithuanian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-X200
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 59 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/i]
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>

- **Trijuostis veikimas**
  Savo telefoną naudokite pasauliniuose GSM tinkluose, bet kurioje iš 900, 1800 ir 1900 juostų.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **Paprasta, kompaktiška konstrukcija su "Intenna" – vidine antena**
  Sudėtinga "Samsung" vidinės antenos technologija garantuoja puikiausią skambučių kokybę be erzinančios išorinės antenos.

- **IrDA**
  Per infraraudonųjų spindulių prievadą galite siųsti ir gauti Telefonų knygos duomenis.

- **Interneto naršyklė**
  Bevielė prieiga prie interneto suteikia galimybę per minutę matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **"Java"**
  Mėgaukitės "Java™" formato vidiniais žaidimais ir parsisiųskite naujų žaidimų.

- **Telefonų knyga**
  Išsaugokite kontaktų namų, biurų arba mobiliųjų telefonų numerius.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, vaizdais ir garsais.

- **Kalendorius ir užduočių sąrašas**
  Pasižymėkite savo dienos ir mėnesio darbotvarkes bei tvarkytinus reikalus.

- **Žadintuvas**
  Naudokitės savo telefono žadintuvo funkcija ryte arba norėdami, kad jums būtų priminta apie tam tikrą įvykį.

- **Skaičiuotuvas**
  Atlikite pagrindinius skaičiavimus ir valiutos keitimus.

- **Balso įrašiklis**
  Įrašykite pastabas arba garsus.

Turynis

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu
Surinkite ir įkraukite telefoną ... 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ... 8
Mygtukai ir ekranas ... 9
Prieigos meniu funkcijos ... 11
Telefono tinkinimas ... 12
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 13

Telefonas ne vien pokalbiams 14

Pradėkite naudotis nuo savo žaidimų, interneto, žinučių ir kitų specialiųjų funkcijų
Žaidimai ... 14
Naršymas internete ... 14
Telefonų knygos naudojimas ... 15
Žinučių siuntimas ... 16
Žinučių peržiūra ... 17

Teksto įvedimas 18

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos 21

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 26

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas 57

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 59

Rodyklė 66

Meniu funkcijų sąrašas

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 SIM AT ▶ 26 p.

2 Skambučių sąr. ▶ 26 p.

1 Praleisti skamb. ▶ 26 p.
2 Priimti skamb. ▶ 27 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 27 p.
4 Trinti viską ▶ 27 p.
5 Skamb. trukmė ▶ 27 p.
6 Skambučių kaina* ▶ 27 p.

3 Tinklo paslaugos ▶ 28 p.

1 Skambučių nukreipimas ▶ 28 p.
2 Skambučių apribojimas ▶ 29 p.
3 Pranešimas apie kitą skambutį ▶ 29 p.
4 Tinklo pasirinkimas ▶ 30 p.
5 Skambintojo atpažinimas ▶ 30 p.
6 Uždara vartotojų grupė ▶ 30 p.
7 Dažnio pasirink. ▶ 31 p.

4 Garso nustat. ▶ 31 p.

1 Skambučio tonas ▶ 31 p.
2 Skamb. garsumas ▶ 31 p.
3 Tono tipas ▶ 31 p.
4 Mygtukų tonas ▶ 31 p.
5 Pranešimo tonas ▶ 32 p.
6 Įspėjimai skambinant ▶ 32 p.
7 Aplanko tonas ▶ 32 p.
8 Įjung./Išjung. ▶ 32 p.
9 Papild. tonai ▶ 32 p.

5 Žinutės ▶ 33 p.

1 Teksto žinutės ▶ 33 p.
2 Daugialyp. žinutės ▶ 37 p.
3 Naujienų žinutė ▶ 41 p.

6 Pramogos ▶ 41 p.

1 WAP naršyklė ▶ 41 p.
2 Žaidimai ▶ 43 p.
3 Garsai ▶ 44 p.
4 Paveikslėliai ▶ 44 p.
5 Trinti viską ▶ 45 p.
6 Atmint. būklė ▶ 45 p.

7 Tvarkyklė ▶ 45 p.

1 Žadintuvas ▶ 45 p.
2 Kalendorius ▶ 46 p.
3 Laikas ir data ▶ 47 p.
4 Skaičiuotuvas ▶ 47 p.
5 Darbotvarkė ▶ 47 p.
6 Komentaras ▶ 48 p.
7 Valiutos keitimas ▶ 49 p.

8 Tel. knyga ▶ 49 p.

1 Paieška ▶ 49 p.
2 Naujas įrašas ▶ 50 p.
3 Grupės paieška ▶ 50 p.
4 Grupės redagavimas ▶ 51 p.
5 Spartusis rinkimas ▶ 51 p.
6 Trinti viską ▶ 51 p.
7 Atminties būklė ▶ 52 p.
8 SDN* ▶ 52 p.

9 Nustat. ▶ 52 p.

1 IR aktyvinimas ▶ 52 p.
2 Ekrano parametrai ▶ 54 p.
3 Pasveikinimas ▶ 55 p.
4 Savas numeris ▶ 55 p.
5 Kalba ▶ 55 p.
6 Apsauga ▶ 55 p.
7 Papildomi param. ▶ 56 p.
8 Trumpiniai ▶ 56 p.
9 Iš naujo nustatyti param. ▶ 57 p.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaustą mygtuką [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

4 Pakeiskite akumuliatoriaus dangtelį.

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



6 Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamosios įtampos maitinimo lizdą.

7 Kai telefonas visiškai įsikraus (akumuliatoriaus piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

8 Kelioninį adapterį atjunkite nuo telefono.



Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatoriaus įkrova maža:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie mažą įkrovą, o
- išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma ▭ mirksi.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Maitinimo įjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Nuspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [ ], tada telefonas įsijungs.
Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.
Maitinimo išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir laikykite paspaudę [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. ▶ 56 p. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia interneto naršyklę. Esant meniu režimui, pasirinkite pažymėtą meniu funkciją arba patvirtinkite įvestį.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, praleistų arba gautų skambučių numerius.
	Ekrane ištrinami simboliai. Meniu režimu sugrįžkite į ankstesnį meniu lygį.
	Užbaikite pokalbį. Paspauskite ir laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, laikykite nuspaudę mygtuką [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**#**], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.
	Norėdami nustatyti garsą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą.

Ekranas

Išdėstymas



Piktogramos
Rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai
Rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodomos tuo metu abiems programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

- Priimamo signalo stiprumas
- Vykstantis sujungimas
- Už paslaugos ribų; jūs negalite skambinti arba jums negali būti skambinama

Piktogramos (tęsinys)

- GPRS tinklas
- Tarptinklinis ryšys
- Skambučių nukreipties funkcija įjungta ▶ 30 p.
- IrDA funkcija įjungta ▶ 52 p.
- Tylusis režimas arba skambučių signalas nustatytas vibruoti ▶ 13 p., 31 p.
- Begarsis režimas ▶ 24 p.
- Nauja teksto žinutė
- Nauja balso pašto žinutė
- Nauja daugialypės terpės žinutė
- Žadintuvo nustatymas
- Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis programiniais mygtukais	Programinių mygtukų veika priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama veika.



Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu **Tel. knyga**.

Pasirinkite funkciją	1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus. 3. Spauskite <**Rinktis**>, <**OK**> arba mygtuką [OK], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <> arba [**C**], kad pereitumėte į aukštesnį lygį. • Paspauskite mygtuką [] ir grįžkite į Laukimo režimą.
Trumpinių naudojimas	Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio signalo melodija ir garsumas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambesį.
3. Pasirinkite **Skamb. garsumas**.
4. Reguliuojamas garsumo lygis.
5. Paspauskite <**OK**>.

Laukimo režimo fonas

Laukimo režimui galite nustatyti ekrano foną.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekrano parametrai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fonų sąrašas**.
2. Pasirinkite norimą paveikslėlį.
3. Paspauskite <**Rinktis**>.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu variantus.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Trumpiniai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylos režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsai netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **"00000000"** ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Norėdami paskambinti

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Spauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite naudotis nuo savo žaidimų, interneto, žinučių ir kitų specialiųjų funkcijų

Žaidimai

Žaidimo paleidimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos** → **Žaidimai** → žaidimą.
2. Pasirinkite **START GAME**.
3. Pasirinkite žaidimo režimą arba paspauskite bet kurį mygtuką norėdami pradėti žaidimą.

Žaisti "BubbleSmile"

1. Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
2. Paspauskite [**1**] arba [**3**] norėdami nubrėžti horizontalią arba vertikalią liniją trims identiškiems burbulams.

Žaisti "Fun2Link"

1. Paspauskite naršymo mygtukus norėdami pasirinkti norimą padėtį prijungti vamzdį.
2. Paspauskite [OK/], jei norite įterpti vamzdį.
3. Kartokite tol, kol pabaigsite vamzdžių grandinę.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite parsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite [OK/].

Naršymas internete

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, paspauskite [OK/i].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, paspauskite ir laikykite paspaudę [*].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **Telefonas**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **SIM**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Tel.knyga**> ir pasirinkite **Paieška**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↘], jei norite jį surinkti, arba paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie pasirinkčių.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti**, pasirinkite atminties vietą.
5. Įveskite adresato vardą ir paspauskite <**OK**>.

Siųskite daugialypę žinutę (MMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialyp. žinutės** → **Rašyti naują**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**OK**>.
3. Pasirinkite **Įtraukti čia** ir įtraukite žinutės turinį.
4. Baigę paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite adresato tipą.
6. Pasirinkite vieną iš šių: **Telefono numeris**, **El.p.adresas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite numerį iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.
8. Norėdami įtraukti kitų gavėjų, pasirinkite **Įtraukti adresatą** ir pakartokite veiksmus nuo 6-ojo.
9. Norėdami įtraukti kitų tipų gavėjų, paspauskite <↺> ir pakartokite veiksmus nuo 5-ojo.
10. Baigę, pasirinkite **Siųsti žinutę**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Žiūrėti>**.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių katalogo.

Iš gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Žiūrėti>**.
2. Paspauskite **<Funkc.>** ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių katalogo.

Iš gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialyp. žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba tvarkyklės įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius rodomas tada, kai žymiklis yra teksto lauke.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami pakeisti įvesties režimą:

- A: ABC režimas
- T9: T9 režimas
- 1: Skaičių režimas
- Nėra režimo: Simbolių režimas

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudotis ABC režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymiklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą. Galimi variantai – pirma didžioji raidė (Ab), visos didžiosios raidės (AB) ir mažosios raidės (ab).
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].
- Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą laikydami paspaudę [*].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] – [**9**] mygtukus, kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *"Hello"* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *"Of"* ir *"Me"* naudokite mygtukus [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą. Galimi variantai – pirma didžioji raidė (), visos didžiosios raidės () ir mažosios raidės ().
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Spaudžiant [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje eilutėje ekrane matysite variantą, **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**OK**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
rodyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**OK**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspauskite [**C**] norėdami ištrinti paskutinį skaičių arba nuspauskite ir laikykite paspaudę [**C**] norėdami ištrinti visą ekraną. Galite paslinkti žymeklį norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu Telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į Telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Telefonų knygos. ▶ 49 p.

Galite pasinaudoti ir sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 51 p.

Numerio rinkimas iš telefono atminties

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**0**]. Pasirodys +.
2. Įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką [#].
3. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn].
4. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Numerio rinkimas iš SIM kortelės

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Ats. bet kuriuo**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus ir <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 56 p.
- Kai įjungta funkcija **Akt. dangtelis**, galite paprastai atidaryti telefoną. ▶ 56 p.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką dukart.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite mygtuką nuspaustą.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką nuspaustą.

Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [▲/▼] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite mygtuką [▲] norėdami padidinti, arba mygtuką [▼] – norėdami sumažinti garsą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Sulaik.**> arba <**Grįžti**>, jei norite sulaikyti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Sulaik.**> ir sulaikykite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 29 p.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Įjungti garsiakalbį**/**Normalus**.

Skambučio perjungimas

Šiuo metu įjungtą skambutį galite perjungti abonentui, kurio skambutis sulaikytas, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Perduoti**.

Naudojimasis meniu funkcijomis

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Meniu**.

Mikrofono išjungimas (Begarsis režimas)

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Mikrof. išj.** arba **Mikrof. įj.**

Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Mygtukų tonus galite išjungti arba įjungti.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti DTMF** arba **Įjungti DTMF**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnio veikimo (DTMF) tonai yra tonai, naudojami telefonuose toniniam numerio rinkimui.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba pasirinkę jį iš telefonų knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Prisijungę prie telepaslaugos sistemos, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**OK**>.

Telefonų knygos naudojimas

Jūs galite įjungti meniu **Tel. knyga**, kai norite nurodyti įvesčių vietą arba jas išsaugoti. ▶ 49 p.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Tel. knyga**.

Konferenciniai pokalbiai

Naudojant šią funkciją, net šeši asmenys gali dalyvauti kelių asmenų pokalbyje, kitaip tariant – konferenciniame pokalbyje.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinius pokalbius.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**. Pirmasis dalyvis įsijungia į konferencinį pokalbį.
4. Jei pageidaujate, paskambinkite dar vienam asmeniui arba atsiliepkite į skambutį.
5. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.
6. Pagal savo pageidavimą pakartokite 4 ir 5 veiksmus.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.
3. Pasirinkite **Privatus**.
   Galite privačiai kalbėtis su tuo asmeniu, kol kiti dalyviai kalbasi tarpusavyje.
4. Norėdami sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.

Vieno dalyvio atjungimas

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.
3. Pasirinkite **Pašalinti**.
   Šis dalyvis pašalinamas iš pokalbio, tačiau ryšys su kitais dalyviais nenutrūksta.
4. Jei norite baigti konferencinį pokalbį, paspauskite [ ].

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

SIM AT *(1 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **SIM AT**.

Skambučių sąr. *(2 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius, savo skambučių trukmę bei skambučių kainas.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių sąr.**

Praleisti skamb. *(2.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius skambučius, į kuriuos neatsiliepėte.

Prieiga prie skambučių sąrašo

1. Pasirinkti valyti įrašą apie skambutį.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], slinkite prie kito skambučio įrašo.
3. Spauskite [ ], jei norite skambinti, arba <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie funkcijų.

Skambučių sąrašo funkcijų naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: pakeiskite pasirinkto skambučio įrašo telefono numerį.
- **Ištrinti**: ištrinkite įrašą apie skambutį.

Priimti skamb. *(2.2 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Rinkti numeriai *(2.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Trinti viską *(2.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skamb. trukmė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Pask. sk. trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Iš viso skambinta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso priimta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.
- **Išvalyti laikmačius**: ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

  Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 55 p.

Skambučių kaina *(2.6 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Prašom turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**.
- **Išvalyti laikmačius**: išvalomi kainų skaitikliai.
- **Maks. kainos nustatymas**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Vieneto kaina**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Tinklo paslaugos *(3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

Skambučių nukreipimas *(3.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo funkciją:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Kai neatsiliepia**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visas skambučių nukreipimo funkcijas.

2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimo funkciją, paspauskite <**Įjungti**>.

   Jei nenorite, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**OK**>.
5. Jei pasirinkote **Kai neatsiliepia**, pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(3.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo funkciją:
   - **Visi išeinantys**: draudžia visus išeinančius skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždrausite tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi įeinantys**: draudžiami gaunami skambučiai.
   - **Įeinantys užsienyje**: draudžiami įeinantys skambučiai, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visus skambučių apribojimo parametrus, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: keiskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, paspauskite <**Išjungti**>.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**OK**>.

Pranešimas apie kitą skambutį *(3.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.

2. Paspauskite **<Įjungti>**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, paspauskite **<Išjungti>**.

Tinklo pasirinkimas *(3.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: kai naudojamas tarptinklinis ryšys, sujungia su pačiu pirmu prieinamu tinklu.
- **Rankinis**: parenka norimą tinklą.

Skambintojo atpažinimas *(3.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio parametro.

- **Numatytasis**: naudokite numatytąjį parametrą, kurį suteikė tinklas.
- **Nerodyti Nr.**: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.
- **Rodyti Nr.**: jūsų numeris rodomas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Uždara vartotojų grupė *(3.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: čia galite peržiūrėti UVG rodyklių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Paspauskite **<Funkc.>**, jei norite pereiti prie rodyklių sąrašo parametrų funkcijų.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

Dažnio pasirink. *(3.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900 ir sudėtiniame GSM 900/1800.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Garso nustat. *(4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso parametrams tinkinti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustat.**

Skambučio tonas *(4.1 meniu)*

Šį meniu naudokite skambučio tono skambesiui pasirinkti. Galite pasirinkti vieną iš nustatytųjų skambučio melodijų arba parsisiųstų garsų.

Skamb. garsumas *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sureguliuoti skambesio garsumą.

Tono tipas *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

- **Tik indikatorius**: mirksi indikatorius, telefonas neskamba ir nevibruoja.
- **Melodija**: telefonas suskambės jūsų nustatytu skambesiu.
- **Vibracija**: telefonas vibruoja, bet neskamba.
- **Vibr.ir melo.**: telefonas suvibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti mygtukų tono garsumą, naudodamiesi [▲/▼].

Pranešimo tonas *(4.5 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **SMS tonas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują SMS žinutę.
- **SMS-CB tonas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują mobiliuoju tinklu siunčiamą (CB) pranešimą.
- **MMS tonas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują MMS žinutę.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Įspėjimai skambinant *(4.6 meniu)*

Šis meniu leidžia pasirinkti, ar telefonas jums praneš, kai gausite žinutę ir kai pokalbio metu suskambės žadintuvas.

Aplanko tonas *(4.7 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Įjung./išjung. *(4.8 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Papild. tonai *(4.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Klaidos signalas**: nustato telefoną taip, kad jis pypsėtų, jums padarius klaidą.
- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Teksto žinutės *(5.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, melodijas ir animacinius vaizdus.

Gautos žinutės *(5.1.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti gautas teksto žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Siųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Atsakyti teksto žinute**: atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį.
- **Perkelti į SIM**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutėje esančius paveikslėlius arba garsus išsaugoti telefone.

Siunčiamos žinutės *(5.1.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti išsiųstas arba išsaugotas teksto žinutes.

Peržiūrėdami žinutes, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Siųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį.

- **Perkelti į SIM**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutėje esančius paveikslėlius arba garsus išsaugoti telefone.

Rašyti naują *(5.1.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti teksto žinutes.

1. Įveskite savo žinutę.

   Didžiausias leistinas trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Teksto format.**: keičia teksto atributus.
   - **Įtraukti objektus**: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animuotų vaizdų.
   - **Įtraukti šablonus**: iškelia teksto šabloną.
   - **Pridėti emociją**: iškelia emocijos ženklą.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: įtraukia numerį iš telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia interneto tinklalapio adresą.
   - **Kalba**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
4. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
5. Įveskite adresato numerį.
6. Paspauskite <**OK**> ir išsiųskite žinutę.

Žinučių šablonai *(5.1.4 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos atnaujinti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Peržiūrėdami žinučių šablonų sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: pridėti arba redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: išsiųsti šabloną kaip SMS žinutę.
- **Ištrinti**: ištrinti šabloną.

Emocijų šablonai *(5.1.5 meniu)*

Telefone yra iš anksto nustatytų emocijų, kurias galite naudoti rašydami žinutes. Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir redaguoti emocijas.

Peržiūrėdami emocijų sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įtraukti**: pridėti naują emociją.
- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą emociją.
- **Siųsti**: išsiųsti žinutę su emocija.
- **Ištrinti**: ištrinti emociją.

Parametrai *(5.1.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems SMS parametrams tinkinti.

☑ Parametrų funkcijos, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.

- **Parametrai x** (kur **x** yra nustatymų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

  Praneš. centras: galite įvesti į atmintį arba pakeisti jūsų žinučių centro numerį.

  Numatytasis gavėjas: galite įvesti į atmintį numatytojo gavėjo numerį.

  Numat. tipas: galite nustatyti numatytąjį žinutės tipą.

  Numat. laikas: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Nustatymo pavadinimas: galite pakeisti nustatymų grupės pavadinimą.

- **Parametrai**: galimos tokios funkcijos:

  Ats. kelias: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Gavimo patvirt.: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Rinktis teikėją: galima pasirinkti **GSM** arba **GPRS parinktas**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.

Trinti viską *(5.1.7 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas SMS žinutes, esančias kiekvienoje žinučių dėžutėje.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite žinučių dėžučių trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atminties būklė *(5.1.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti bendrą skaičių SMS žinučių, kurias galite įvesti į atmintį, ir bendrą skaičių visų išsaugotų žinučių.

Balso paštas *(5.1.9 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes. Galite taip pat prisijungti prie balso pašto centro, esant laukimo režimui, palaikydami nuspaudę mygtuką [**1**].
- **Balso pašto centro numeris**: pakeiskite balso pašto numerį.

Tinklo pranešimai *(5.1.0 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia žinutes įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos parametrams keisti.

- **Skaityti**: atidaryti gautas žinutes.

  Dėžutė **Laikinas** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

  Dėžutė **Archyvas** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Funkc.**>, o kai pasirodys teksto pranešimas, pasirinkite **Išsaugoti**. Žinutė saugomas dėžutėje **Archyvas**.
- **Gauti**: pasirinkite, ar norite gauti tinklo pranešimus.

- **Kanalų sąrašas**: nurodykite kanalus, iš kurių gaunate tinklo pranešimus.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Daugialyp. žinutės *(5.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu ir garsu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. -paštą.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šis meniu rodo gautas MMS žinutes. Žinutės būklę rodo šios piktogramos:

- Perskaitytas pranešimas
- Neperskaitytas pranešimas
- Gautos iš serverio
- Vykdoma jūsų užklausa
- Nesusigrąžintos
- Skaityti
- Neskaityti

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti **<Funkc.>** ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Atsakyti**: atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Išsaugoti paveikslėlį**: išsaugoti paveikslėlį iš žinutės į aplanką **Paveikslėliai**
- **Išsaugoti garsą**: išsaugoti paveikslėlį iš žinutės į aplanką **Garsai**.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

☑ Pasirinkę pranešimą, galite pereiti į **Atnaujinti** ir atnaujinti žinutę iš MMS serverio.

Siunčiamos žinutės *(5.2.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų išsiųstas MMS žinutes. Žinutės būklę rodo šios piktogramos:

- Siunčiama
- Išsiųsta
- Nesusigrąžintos
- Siųstina žinutė

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: siųsti arba persiųsti žinutę.
- **Redaguoti žinutę**: redaguoti žinutę.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite žinutės ypatybes.

Juodraštis *(5.2.3 meniu)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Žinutę galite peržiūrėti ir pasinaudoti tomis pačiomis funkcijomis, kaip ir **Siunčiamos žinutės** meniu.

Rašyti naują *(5.2.4 meniu)*

Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**OK**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir įterpkite žinutės objektą, naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti tekstą**: įtraukite žinutės tekstą.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: į žinutę įtraukite paveikslėlį.
   - **Įtraukti garsą**: į žinutę įtraukite garso įrašą.
   - **Išsaugoti**: žinutę išsaugokite dėžutėje **Juodraštis** arba **Žinučių šablonai**.
   - **Parametrai**: pakeiskite žinutės parametrus.
   - **Įtraukti gavėją**: įveskite gavėjų numerius arba adresus.
   - **Peržiūra**: peržiūrėkite sukurtą žinutę.

   ☑ Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
3. Jei norite pakeisti įtrauktus objektus, keistiną objektą paryškinkite ir paspauskite <**Funkc.**>; tada galėsite pasinaudoti viena iš šių funkcijų:
   - **Redaguoti tekstą**/**Redaguoti paveikslėlį**/**Redaguoti garsą**: galite redaguoti tekstą, paveikslėlį arba garsą.

- **Įtraukti puslapį**: puslapiams įtraukti. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti**: ištrina objektą iš jūsų žinutės.
- **Trukmė**: nustato, kiek laiko rodomas vienas puslapis. Po nustatyto laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

4. Baigę iš funkcijų sąrašo pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite adresato tipą (Į, Kopija, Nematoma kopija).
6. Pasirinkite vieną iš šių: **Telefono numeris**, **El.p.adresas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite numerį iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.
8. Norėdami įtraukti kitų gavėjų, pasirinkite **Įtraukti adresatą** ir pakartokite veiksmus nuo 6-ojo.
9. Norėdami į kitus adresato tipus įvesti papildomų numerių ar adresų, paspauskite <>ir pakartokite veiksmus nuo 5-ojo.
10. Baigę, pasirinkite **Siųsti žinutę**.

Žinučių šablonai *(5.2.5 meniu)*

Šiame meniu saugomos MMS žinutės, kurias išsaugojote kaip žinučių šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

Peržiūrėdami žinučių šabloną, galite paspausti <**OK**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti žinutę**: išsiųsti žinutę, naudojant šabloną.
- **Ištrinti**: ištrinti šabloną.

Trinti viską *(5.2.6 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas MMS žinutes, esančias kiekvienoje žinučių dėžutėje.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite žinučių dėžučių trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atminties būklė *(5.2.7 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima MMS žinutės iš viso ir kiek vietos jos užima kiekvienoje žinučių dėžutėje.

Nustatymas *(5.2.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas MMS parametrams tinkinti.

- **Ataskaita apie pristatymą**: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.
- **Skaityti atsakymą**: siųskite pareikalavimą, kad išsiuntus užklausą būtų gautas atsakymas apie tai.
- **Automatinis atsisiuntimas**: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.
- **Žinutės priėmimas**: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.
- **Nerodyti ID**: nerodyti jūsų telefono numerio gavėjo telefono ekrane.
- **Galiojimo laikas**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos žinučių centre.
- **Pristatymo laikas**: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.
- **Prioritetas**: nustatykite jūsų žinučių pirmenybės lygį.
- **Ataskaita galima**: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.
- **Lapo ilgis**: nustato, kiek laiko rodomas vienas jūsų siunčiamų žinučių puslapis. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

MMS rinkinys *(5.2.9 meniu)*

Galite konfigūruoti reikiamus tinklo parametrus, skirtus MMS. Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinutėms siųsti arba gauti.

☑ Prieš keisdami telefono MMS parametrus, pasitarkite su savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėju.

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą MMS profiliui.
- **URL jungtis**: įveskite savo MMS serverio adresą.
- **Apsauga**: pasirinkite duomenų perdavimo režimą.
- **IP adresas**: įveskite tinklų sietuvo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **APN**: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą MMS serverio adresui.

Naujienų žinutė *(5.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie žinučių iš WAP serverio.

- **Gautos žinutės**: peržiūrėkite gautas naujienų žinutes.
- **Gauti**: nustatykite, ar jūsų telefonas gauna naujienų žinutes ar negauna.

  Niekada: telefonas negauna naujienų žinučių.

  Visada: telefonas gauna visas naujienų žinutes.
- **Trinti viską**: ištrina visas naujienų žinutes.

Pramogos *(6 meniu)*

Meniu **Pramogos** teikia jums galimybę naudotis WAP naršykle, žaisti "Java" žaidimus ir naudotis paveikslėliais ir garsais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos**.

WAP naršyklė *(6.1 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais ir skambesiais.

Namai *(6.1.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [OK/*i*].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[OK/*i*].
grįžti į ankstesnį puslapį	[**C**].

Interneto puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite ir laikykite paspaudę [✳], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Įkrauti vėl**: atnaujina esamą puslapį nauja informacija.
- **Namai**: grįžti į namų puslapį.
- **Eiti į URL**: galima ranka įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą.
- **Red. namų psl.**: pakeiskite puslapį, kurį naudosite kaip namų puslapį.
- **Valyti saug.**: ištrina visą informaciją, saugomą saugykloje.
- **Gautos žinutės**: galima perskaityti žinutes, gautas iš interneto serverio.

Išeikite iš interneto naršyklės.

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(6.1.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite **<Įeiti>**.
3. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką **<Įeiti>**.

Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį pasiekti susijusį interneto puslapį.

Naudojimasis žymeklio funkcijomis

Išsaugoję objektą, paspauskite **<Funkc.>**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: sujungia su žymekliu pažymėtu tinklapiu.
- **Redaguoti**: galima redaguoti URL adresą ir žymeklio vardą.
- **Ištrinti**: ištrina žymeklį.

http:// *(6.1.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

Parametrai *(6.1.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas interneto naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie parametrų pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą serverio profiliui.
- **Namų psl. URL**: nustatykite savo namų puslapio adresą.
- **Apsauga**: pasirinkite duomenų perdavimo režimą.
- **Teikėjas**: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungtų tinklo adresų tipui; **GPRS** arba **Duomenys**.

*Kai nustatytas teikėjo variantas **GPRS***:

- **IP adresas**: įveskite tinklų sietuvo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **APN**: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

*Kai pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys***:

- **IP adresas**: įveskite tinklų sietuvo adresą.
- **Identifikavimo vardas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **Rinktas numeris**: įveskite PPP serverio telefono numerį.
- **Duom.sk.tipas**: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

Valyti saug. *(6.1.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti saugyklą – laikinąją atmintį, kurioje saugomi neseniai peržiūrėti interneto tinklalapiai.

Žaidimai *(6.2 meniu)*

Naudodamiesi WAP naršykle, galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MIDlet programėlių (tai "Java" programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

☑ "Java" paslauga, priklausomai nuo paslaugos teikėjo, gali būti neteikiama.

Žaidimo paleidimas

1. Iš žaidimų sąrašo pasirinkite norimą žaidimą.
2. Pradiniame žaidimų ekrane galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **START GAME**: pradeda naują žaidimą.
- **CONTINUE**: toliau galite žaisti paskutinį žaistą žaidimą.
- **HIGH SCORE**: rodo geriausių rezultatų lentelę. Kai kuriems žaidimams ši funkcija netaikoma.
- **HOW TO PLAY**: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
- **OPTION**: įjungia arba išjungia žaidimo garsą.

3. Paspauskite [OK/i] ir patvirtinkite pasirinktį.

Informacijos apie žaidimą peržiūra

Pereikite prie žaidimo ir paspauskite mygtuką <**Informacija**>.

DNS parametrų keitimas

Jums gali prireikti pakeisti Java serverio DNS parametrus pagal jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo nurodymus.

1. Iš žaidimų sąrašo pasirinkite **Parametrai**.
2. Įveskite pirminį adresą ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite <**OK**>.

Garsai *(6.3 meniu)*

Šis meniu parodo garsus, parsisiųstus iš interneto arba gautus žinutėse.

Norėdami pereiti prie kurio nors garso, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Pervardyti**: pakeičia garso pavadinimą.
- **Ištrinti**: garsą galite ištrinti.
- **Nustatyti kaip skamb. toną**: nustato garsą kaip skambėjimo toną.

Paveikslėliai *(6.4 meniu)*

Šis meniu parodo paveikslėlius, parsisiųstus iš interneto arba gautus žinutėse.

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Pervardyti**: pakeičia paveikslėlio pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrina paveikslėlį.
- **Nustatyti kaip foną**: nustato paveikslėlį kaip laukimo ekrano foną.

Trinti viską *(6.5 meniu)*

Galite ištrinti visus parsisiųstus objektus iš šių aplankų: **Žaidimai**, **Garsai** ir **Paveikslėliai**.

1. Paspauskite [OK/ı] ir pažymėkite aplankų trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atmint. būklė *(6.6 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės žinutės iš viso ir kiek jos užima vietos kiekvienoje žinučių dėžutėje.

Tvarkyklė *(7 meniu)*

Tvarkyklės funkcija suteikia jums galimybę pasižymėti savo darbotvarkę ir užduotis bei įrašyti balso priminimą. Taip pat galite nustatyti laiką ir datą bei naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., žadintuvais, skaičiuotuvu ir valiutų keitikliu.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tvarkyklė**.

Žadintuvas *(7.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas žadintuvams nustatyti, kad jie skambėtų nustatytu laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir spustelėkite mygtuką [OK/ı].
3. Pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
4. Jei 1-u veiksmu pasirinkote **Rytinis**, pasirinkite **Pirmad.-penktad.** arba **Pirmad.- šeštad**.

Žadintuvo išjungimas

- Kai žadintuvas suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami išjungti kurią nors žadintuvo nuostatą, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti**.
- Norėdami išjungti visas žadintuvo nuostatas, žadintuvo ekrane pasirinkite **Išjungti**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Auto. įjungimas** → **Įjungti**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Kalendorius *(7.2 meniu)*

Šiuo meniu naudokitės tada, kai norite pasižiūrėti kalendorių, parašyti komentarų ar nustatyti žadintuvą kaip priminimo priemonę.

Įrašo rašymas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Įveskite savo įrašą ir paspauskite <**OK**>.
3. Paspauskite [OK/], kad galėtumėte nustatyti žadintuvą ir jis suskambėtų pasirinktą dieną.

   Priešingu atveju paspauskite <**Pral.**>.
4. Įveskite žadintuvo skambėjimo laiką ir spustelėkite mygtuką [OK/].

   Žadintuvo melodijai pasirinkti spauskite <**Melodija**>.
5. Pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.

   Kalendoriaus datos spalva pasikeičia į rožinę; tai reiškia, kad tai datai įvestas įrašas.

Įrašo peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Ieškoti**: galima peržiūrėti visus sukurtus įrašus.
- **Trinti viską**: ištrina visus įrašus.
- **Eiti į Datą**: galima pereiti į konkrečią datą.

- **Išeiti**: išeikite iš **Kalendoriaus** meniu.

Peržiūrėdami įrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Nauja**: pridėti naują įrašą.
- **Redaguoti**: redaguoti įrašą.
- **Skambutis**: nustato žadintuvą, kad primintų įrašą.
- **Ištrinti**: ištrina įrašą.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja įrašą į kitą datą.
- **Eiti į**: galite pakeisti įrašo datą.

Laikas ir data *(7.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną funkcijoje **Pasaulio laikas**.

- **Nustatyti laiką**: įveskite esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Pasaulio laikas**: nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
- **Laiko formatas**: pasirinkite 12-valandų arba 24-valandų laiko formatą.

Skaičiuotuvas *(7.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Spausdami <**.()**> įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelį.
   - Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/#] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo žingsnio norėdami tęsti skaičiavimą.

Darbotvarkė *(7.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir tvarkyti užduotis.

Užduoties kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>.
2. Įveskite užduotį ir paspauskite <**OK**>.

3. Pasirinkite prioriteto lygį.
4. Įveskite savo terminą ir paspauskite mygtuką [OK/i].

Užduoties peržiūra

Kai pasirenkate darbotvarkės meniu, užduotys rodomos su atžyma, jei užduotis atlikta, ir prioriteto lygio rodmeniu; Aukštas, Normalus ir Žemas.

Norėdami pakeisti tam tikros užduoties būklę, paspauskite [*].

Peržiūrėdami užduotį arba užduočių sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Nauja**: pridėkite naują užduotį.
- **Pažymėti**: pakeisti užduoties būklę.
- **Redaguoti**: redaguokite užduotį.
- **Rūšiuoti**: rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būklę.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti užduotį.
- **Kopijuoti į kalendorių**: nukopijuoti užduotį į kalendorių kaip įrašą.
- **Ištrinti**: ištrinkite užduotį.
- **Trinti viską**: ištrinkite visas užduotis.
- **Išeiti**: išeiti iš meniu **Darbotvarkė**.

Komentaras *(7.6 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašas gali būti iki 30 sek. trukmės.

Įrašyti balsą *(7.6.1 meniu)*

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
3. Paspaudus <**Baigti**> arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios pasirinktys:
   - **Išklausyti**: galite savo komentarą perklausyti.
   - **Įrašyti iš naujo**: galite ištrinti komentarą ir įrašyti naują.
   - **Išsaugoti**: išsaugo komentarą.
   - **Išeiti**: atšaukia jūsų įrašą ir išeina iš meniu **Įrašyti balsą**.
4. Norėdami išsaugoti balso įrašą, pasirinkite **Išsaugoti**.
5. Įveskite balso įrašo pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Įrašų sąrašas *(7.6.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite prieiti prie įrašytų balso įrašų sąrašo.

Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Groti**: galite perklausyti savo balso komentarą.
- **Siųsti**: galite išsiųsti savo balso priminimą MMS žinute.
- **Pervardyti**: galite pakeisti balso įrašo pavadinimą.
- **Informacija**: galite peržiūrėti balso priminimo ypatybes.
- **Ištrinti**: ištrina balso įrašą.

Trinti viską *(7.6.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, vienu kartu ištrinsite visus įrašytus balso įrašus.

Atminties būklė *(7.6.4 meniu)*

Galite patikrinti bendrą atminties talpą ir kiek atminties dabar užima jūsų balso įrašai.

Valiutos keitimas *(7.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite perskaičiuoti valiutas.

1. Įveskite užsienio valiutos kursą ir paspauskite <**OK**>.
2. Įveskite keičiamos valiutos sumą ir paspauskite <**OK**>.
   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo užsienio valiuta.

Tel. knyga *(8 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tel. knyga** arba paspauskite <**Tel.knyga**>.

Paieška *(8.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite įrašą iš Telefonų knygos sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite jį surinkti, arba paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie Telefonų knygos pasirinkčių.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrinėdami įrašą paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Perkelti**: perkelti numerį į normalų numerio rinkimo režimą.
- **Redaguoti**: redaguoja įrašo informaciją.
- **Ištrinti**: ištrinti numerį.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Skamb. grupė**: priskirti skambintojų grupę.
- **Įtraukti įrašą**: įtraukti naują įrašą.
- **Siųsti IrDA ryšiu**: siųsti įrašą per infraraudonųjų spindulių prievadą.

Naujas įrašas *(8.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam įrašui įtraukti į telefonų knygą.

Įrašo įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
4. Įveskite numerį arba el. pašto adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Įrašo saugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **SIM**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
4. Įveskite numerį ir paspauskite <**Saugoti**>
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Grupės paieška *(8.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, ieškokite savo įrašų Telefonų knygos skambintojų grupėse.

1. Įveskite keletą pirmųjų grupės pavadinimo raidžių.
2. Pasirinkite grupę.
3. Pasirinkite norimą pavadinimą.
4. Jei norite skambinti, spauskite [ ], arba <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie Telefonų knygos funkcijų.

Grupės redagavimas *(8.4 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, galima redaguoti savo skambintojų grupių ypatumus.

Peržiūrėdami grupių sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Skambučio tonas**: galima nustatyti iš grupės gaunamų skambučių skambesį.
- **SMS tonas**: galima nustatyti iš grupės gaunamų žinučių skambesį.
- **Grafika**: galima nustatyti iš grupės gaunamų skambučių grafinę piktogramą.
- **Grupės vardas**: suteikite pavadinimą grupei.

Spartusis rinkimas *(8.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite įrašą iš Telefonų knygos sąrašo.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno įrašo keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Keisti**: paskirtajam mygtukui priskirti kitokį numerį.
- **Ištrinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.
- **Trinti viską**: ištrina mygtukų sparčiojo rinkimo nustatymus.
- **Numeris**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką laukimo režime.

Trinti viską *(8.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas visiems įrašams ištrinti iš telefonų knygos.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

4. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atminties būklė *(8.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti bendrą skaičių įrašų, kuriuos galite įvesti į atmintį, ir į SIM kortelę įvestų įrašų skaičių.

SDN *(8.8 meniu)*

Šis meniu pasiekiamas tik tuo atveju, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam SDN sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms, informacijos tarnyboms ir balso pašto tarnybų numeriams peržiūrėti.

Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Nustat. *(9 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems telefono nustatymams tinkinti. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustat.**

IR aktyvinimas *(9.1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu siųsti arba gauti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą kompiuteriu arba telefonu.

Su PK *(9.1.1 meniu)*

Šiuo meniu įjungiama infraraudonųjų spindulių funkcija per kompiuterį.

Norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių jungtį, turite:

- Sukonfigūruoti ir suaktyvinti IrDA – infraraudonųjų spindulių jungtį savo kompiuteryje.
- suaktyvinti infraraudonųjų spindulių funkciją telefone; ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma ( ).

- sulygiuoti telefono IrDA jungtį su kompiuterio IrDA jungtimi arba kitu telefonu.



Ryšys paruoštas perduoti duomenis.

Jei per 30 sekundžių, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Su kitu telefonu *(9.1.2 meniu)*

Naudokite šį meniu siųsti arba gauti Telefonų knygos įrašus iš kito telefono.

Gaukite duomenis iš kito telefono

1. Sulygiuokite IrDA prievadus abiejuose telefonuose.
2. Kai pasirodo sąrašas gautų duomenų, pasirinkite vieną iš dviejų pasirinkčių:

   Išsaugokite individualų elementą:

   1. Iš sąrašo pasirinkite norimą elementą.
   2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti duomenis.

      Kitu atveju, pasirinkite **Panaikinti**, jei norite ištrinti duomenis.

   Išsaugokite visus duomenis:

   1. Iš elementų sąrašo galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:
      - **Išsaugoti visą vkortelę**: išsaugo visus Telefonų knygos įrašus.
      - **Panaikinti visą vkortelę**: ištrina visus Telefonų knygos įrašus.
   2. Kai FDN (fiksuoto rinkimo Nr.) režimas jūsų telefone yra įjungtas, įveskite PIN2 ir paspauskite <**OK**>.
   3. Paspauskite <**Saugoti**>, kad išsaugotumėte įrašus.

Siunčiama jūsų Telefonų knyga

Galite siųsti Telefonų knygos įrašus per infraraudonųjų spindulių jungtį.

1. Eikite į **Tel. knyga** → **Paieška**.

2. Pasirinkite įrašą.
3. Pereikite į numerį.
4. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti IrDA ryšiu**.

Ekrano parametrai *(9.2 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(9.2.1 meniu)*

Galite pakeisti foninį paveikslėlį ir laukimo režimo teksto parametrus.

- **Ekrano fonų sąrašas**: galite pasirinkti foninį paveikslėlį.
- **Teksto vaizdavimas**: galite nustatyti telefono laiko ir datos rodmenis.
- **Teksto spalva**: pasirinkite teksto spalvą.

Ryškumas *(9.2.2 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Kontrastas *(9.2.3 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano kontrastą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Apšvietimas *(9.2.4 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas.

- **Foninio apšvietimo pritemimas**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Foninis apšvietimas įjungtas**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti temimo režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Indikatorius *(9.2.5 meniu)*

Būklės lemputė telefono priekyje rodo, kada galima naudotis telefonu. Šiame meniu galite pasirinkti, ar naudoti būklės indikatorių.

Logotipas *(9.2.6 meniu)*

Šiame meniu galima pasirinkti, kad vietoje telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Rinkimo šrifto spalva *(9.2.7 meniu)*

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

Pasveikinimas *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Savas numeris *(9.4 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Kalba *(9.5 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Apsauga *(9.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN tikrinimas *(9.6.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

PIN kodo keitimas *(9.6.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Tel. užraktas *(9.6.3 meniu)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną ir neleidžia juo naudotis pašaliniams asmenims.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(9.6.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas *(9.6.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – daugialypius objektus, taip pat MMS žinutes, balso įrašus, paveikslėlius ir garsus.

1. Paspauskite [OK/] ir pažymėkite užrakintiną objektą (-us).
2. Paspauskite <**OK**> ir pažymėtus objektus užrakinkite.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Norėdami prieiti prie užrakinto objekto, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.6.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FND režimas *(9.6.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

PIN2 kodo keitimas *(9.6.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Papildomi param. *(9.7 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Auto. rinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Akt. dangtelis**: į skambutį galite atsiliepti atidarydami telefoną.
- **Ats. bet kuriuo**: į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [].

Trumpiniai *(9.8 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu keičiamos trumpinių priskirtys mygtukams.

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.

2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Iš naujo nustatyti param. *(9.9 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono parametrai.

Įveskite telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.

☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 55 p.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

"Įdėkite SIM kortelę"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

"Tel. užrakintas Slaptažodis?"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN tikrinimas funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas**.

"Įveskite PUK"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Dėmesio Silpna baterija"

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Pasirinkus Telefonų knygos įrašą, nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi kontaktų **Paieška** meniu patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,740 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.

- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 18
Akt. dangtelis • 56
Akumuliatorius
įkrovimas • 7
senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Aplanko tonas • 32
Apsauga, skambučiai • 55
Apšvietimo laikas, nustatyti • 54
Atminties būklė
atsisiųsta • 45
telefonų knygos • 52
žinutės • 39
Ats. bet kuriuo • 56
Atsiliepimas
antras skambutis • 23
į skambutį • 22
Auto. rinkimas • 56

B
Balso pašto centras • 36

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 36

D
Data, nustatyti • 47
Dažnio pasirink. • 31
DTMF tonai, siuntimas • 24

E
Ekranas
parametrai • 54
piktogramos • 10
ryškumas • 54
schema • 10
Ekrano
apšvietimas, nustatyti • 54
indikatorius, nustatyti • 54
kalba • 55
kontrastas • 54
Ekrano fonas • 54

F
FDN (Fiksuotų numerių) režimas • 56
Fono paveikslėlis • 54

G
Garsai, atsisiųsti • 44
Garsiakalbis • 24
Garso nustat. • 31
Gautos žinutės, žinutės
MMS • 37
SMS • 33
Gavimo patvirt., žinutės • 40

I
Indikatorius • 54
Infraraudonųjų spindulių prievadas • 52
Internetas • 41
Interneto naršyklė
prieiga • 41
žymekliai • 42
Iš naujo nustatyti telefono param. • 57
Išsiųstos žinutės
MMS • 37, 38
SMS • 33

Į
Įjung./Išjung. tonas • 32
Įjungimas / išjungimas
mikrofono • 24
telefonas • 8
Įrašymas, komentarai • 48

J
Java programos • 43

K
Kalba, pasirinkti • 55
Kalendorius • 46
Keitiklis • 49
Kitas skambutis • 29
Komentarai • 48
Konferenciniai pokalbiai • 25

L
Laikas, nustatyti • 47

M
Minutės signalas • 32
Mygtukų tonai
garsumas • 31
pasirinkimas • 31
siuntimas/išjungimas • 24
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 38
nustatymas • 40
peržiūra 37
trynimas • 38

N
Naršyklė, interneto • 41
Naujienų žinutės 41
Nuoroda • 12

P
Pagalbos skambučiai • 63
Pasaulio laikas • 45
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 21
Pasveikinimas • 55
Paveikslėliai, atsisiųsti • 44
Perskambinimas
automatiškai • 56
rankiniu būdu • 21
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 55
PIN2 kodas, keitimas • 56
Praleisti skamb. • 26
Pramogos • 41
Pranešimo tonas • 32
Priimti skamb. • 27
Prisijungimo signalas • 32
Privatumas • 56
Problemos, spręsti • 57

R
Rinkimo šriftas, nustatyti • 54
Rinkti numeriai • 27

S
Saugos
informacija • 59
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 60
SDN (tarnybų numerių rinkimas) • 52
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
SIM kortelė
įdėjimas • 7
SIM kortelės
meniu funkcijos • 56
telefonas • 55
užrakinimas • 56
Simboliai, įvedimas • 18
Siunčiamos žinutės, žinutės
MMS • 38
SMS • 33
Skaičiuotuvas • 47
Skamb. trukmė • 27
Skambėjimo tonas
įeinamieji skambučiai • 31
žinutės • 32
Skambučiai
atmetimas • 22
atsiliepimas • 22
kiti • 29
pakartotinis skambinimas • 21
perjungimas • 24
sulaikymas • 23
Skambučių kaina • 27
Skambučių sąr.
praleisti • 26
priimti • 27
rinkti • 27
Slaptažodis
telefonas • 55
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 34
nustatymas • 35
peržiūra 33
peržiūra • 33
trynimas • 36
Spartusis rinkimas • 51
Sulaikymas, skambutis • 23
Sveikatos ir saugos • 59

T
Tarptautiniai skambučiai • 21
Tarptinklinis ryšys • 30
Tekstas, įvedimas • 18
Tel. knyga
funkcijos • 50
pridėjimas • 50
radimas • 49
spartusis rinkimas • 51
Telefonas
ekranas • 10
iš naujo nustatyti param. • 57
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
piktogramos • 10
slaptažodis • 55
užrakinimas • 13, 55
Telefono
priežiūra • 64
skambučių ribojimas • 29
Telefonų knyga
trynimas • 51
Tinklo dažnis, pasirinkti • 30
Tinklo paslaugos • 28
Tinklo pranešimai • 36

Tylos režimas • 13
Trynimas
MMS • 37, 38, 39
skambučių sąr. • 26
SMS • 33, 39
telefonų knygos • 51
Trumpiniai • 56
Tvarkyklė • 45
T9 režimas, teksto įvestis • 19

U
Uždara vartotojų grupė (UVG) • 30

V
Vairavimas • 61
Vardai
įvedimas • 18
paieška • 49

Ž
Žadintuvas • 45
Žaidimai • 43
Žinučių kūrimas
MMS • 38
SMS • 34
Žinučių šablonai
MMS • 38
SMS • 34
Žinutės
balso • 36
MMS • 37
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 36
pasveikinimo • 55
SMS • 33
spausti • 41

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-X200

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	: EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 06

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.